

Manuale d'uso







Indice

1 Intro	duzione e funzioni base	6	3 Modifica le impostazioni del tuo Multimedia Touch Screen	80
1.1	Il tuo Multimedia Touch Screen: usalo subito!	7	3.1 Schermo	81
1.2	Connessioni	8	3.2 Data e ora	84
1.3	Come si navigano i menù?	9	3.3 Regola il volume	84
	Come si risponde ad una chiamata videocitofonica?	10	3.4 Imposta le suonerie	85
2 Com	anda il tuo impianto My Home	14	3.5 Imposta la password	86
2.1	Automazione	15	3.6 Visualizza la versione del tuo Multimedia Touch Screen	87
2.2	Luci	18	3.7 Network	87
2.3	Scenari	20	3.8 Sveglia	88
2.4	Scenari evoluti e programmati	22	3.9 Videocitofonia	89
2.5	Diffusione sonora	25	3.10 Energia	89
2.6	Diffusione sonora multicanale	28		
2.7	Contenuti multimediali	30		
	2.7.1 USB / SD	31		
	2.7.2 Web radio	38		
	2.7.3 Rss	40		
	2.7.4 Webcam	42		
	2.7.5 Media Client	44		
2.8	Antifurto	47		
2.9	Termoregolazione	49		
2.10	O Gestione energia	59		
2.1	1 Videocitofonia	73		
2.1	2 Messaggi	77		



Note



Int	troduzione e funzioni base	⑤ 17:06 ■ 02/07/10 1 22°C
1.1	Il tuo Multimedia Touch Screen: usalo subito!	70) 1 3 3
1.2	Connessioni	8
1.3	Come si navigano i menù?	9 ON
1.4	Come si risponde ad una chiamata videocitofonica?	10 Lampada





Il nuovissimo ed innovativo Multimedia Touch Screen di BTicino ti permetterà di controllare tutte le evolute funzionalità del tuo impianto My Home, tramite una semplice ed accattivante interfaccia grafica ad icone e al suo schermo LCD 16/9 da 10", totalmente touch screen.

Oltre alla gestione di tutto il tuo impianto My Home, potrai rispondere alle chiamate videocitofoniche e visualizzare in alta qualità le immagini provenienti dalle telecamere esterne.

Grazie alle porte USB e SDcard potrai inoltre acoltare la tua musica preferita sul tuo impianto di diffusione sonora, visualizzare i tuoi filmati e le tue fotografie.

Se poi il tuo impianto è dotato di rete LAN con collegamento ADSL flat, potrai, tramite delle semplici icone presenti sulla Home Page, usufruire di servizi RSS, quali News e previsioni del tempo, visualizzare immagini provenienti da Web-Cam e ascoltare la Radio via Web.

Nota sullo schermo I CD

Lo schermo LCD è stato prodotto usando un'avanzata tecnologia ad alta precisione. E' possibile, tuttavia, che compaiano fino a 5 piccoli punti neri e/o luminosi (rossi, blu, verdi) in maniera continua sullo schermo LCD. Si tratta del risultato normale del processo di produzione e non indica un funzionamento errato e/o diffettoso.



AVVERTENZE

- L'uso improprio del Multimedia Touch Screen e di tutti i dispositivi ad esso collegati, esclude qualsiasi garanzia!
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente il panno fornito a corredo.
 Evitare l'uso di solventi, diluenti ecc. o prodotti abrasivi.

1.1 Il tuo Multimedia Touch Screen: usalo subito!



- 1 Barra di stato: logo, data / ora, temperatura, accesso al menù impostazioni
- 2 Barra Web: accesso ai contenuti da rete LAN con servizio ADSL.
- 3 Preferiti: sul tuo Multimedia Touch Screen sono stati programmati 4 comandi preferiti che avrai sempre disponibili indipendentemente dalla pagina di menù in cui ti trovi (per programmare i preferiti rivolgiti al tuo installatore).

4 - Applicazioni





1.2 Connessioni





- 1 Connettori USB per USB PenDrive
- 2 Connettore Secur Digital memory card* (max 2 GB, non utilizzare HC-SD)



Non inserire 2 chiavette USB contemporaneamente.

*Il prodotto è venduto da BTicino con già inserita una card da 2 GB.

1.3 Come si navigano i menù?




- 1 Barra di navigazione: in qualsiasi menù o sottomenù in cui ti trovi è presente la barra di navigazione, con un semplice tocco potrai passare da un'applicazione all'altra senza tornare alla pagina principale. Inoltre toccando le frecce ← e → puoi scorrere le applicazioni presenti, mentre toccando l'icona tornerai alla pagina principale dove sono presenti tutte le applicazioni. L'applicazione evidenziata dal colore bianco indica il menù in cui ti trovi.
- 2 Navigazione: toccando le frecce ↑ e ↓ ti sposti da una pagina all'altra delle applicazioni; nel caso in cui le applicazioni contengano una sola pagina sarà presente solo l'icona ← che ti permette di tornare indietro. L'icona è presente solo quando un dispositivo di tipo USB o SD card è inserito nel Multimedia Touch Screen. Toccando l'icona si disabilita il dispositivo (per riabilitare il dispositivo toglilo e rimettilo nel Multimedia Touch Screen).



1 Introduzione e funzioni base

1.4 Come si risponde ad una chiamata videocitofonica?





Il Multimedia Touch Screen riceve una chiamata dal Posto Esterno mentre è in standby.



- 1 Vai alla pagina principale
- 2 Rispondi alla chiamata in corso
- 3 Alza / abbassa il volume di ascolto
- 4 Tasto mute: se premuto spegne il microfono del Multimedia Touch Screen
- 5 Accendi luce scale
- 6 Apri la serratura
- 7 Accendi e visualizza in successione le telecamere collegate all'impianto







- 1 Termina chiamata
- 2 Tasto mute attivo (microfono escluso)

Toccando l'icona accedi alle regolazioni video relative all'immagine presente sul display durante la chiamata videocitofonica.



- 1 Regola la luminosità
- 2 Regola il contrasto
- 3 Regola il colore
- 4 Chiudi le regolazioni video




1 Introduzione e funzioni base






Toccando l'icona il l'immagine della videochiamata si ingrandisce a pieno schermo.

Tramite le 4 frecce puoi invece regolare il brandeggio della telecamera (se predisposta).



Quando l'immagine della videochiamata è a pieno schermo le icone descritte precedentemente saranno collocate in verticale a destra dell'immagine.



Automazione	15)
Luci Z A O	18
Scenari Videocitofonia	20 Preterior
Scenari evoluti e programmati	22 Lampada
Diffusione sonora	4 25 7 OFF 888 9
Diffusione sonora multicanale	28 Insieme luci
Contenuti multimediali	30 OFF - 0 .
Antifurto	47 Dimmer
Termoregolazione	Luce scale
Gestione energia	59
Videocitofonia	73
Messaggi	77





Automazione: questa applicazione ti permette di gestire in modo semplice tutti gli automatismi del tuo impianto My Home, come tapparelle, serrande, tende motorizzate, prese comandate, impianto di irrigazione ecc.



Multimedia: questa applicazione ti permette di accedere a contenuti multimediali presenti sul Web, quali le Web Radio, RSS ecc. oltre che di accedere alle porte USB e all'alloggiamento per SD, che ti consentono di riprodurre musica o visualizzare immagini dai dispositivi inseriti.



Illuminazione: questa applicazione ti permette di accendere, spegnere e regolare una singola luce o un gruppo di luci e di gestire accensioni temporizzate.



Antifurto: questa applicazione ti permette di controllare e gestire lo stato dell'impianto antifurto.



Scenari: questa applicazione ti permette di attivare e modificare gli scenari del tuo impianto My Home.



Termoregolazione: questa applicazione ti permette di controllare e regolare il tuo impianto di riscaldamento e condizionamento, permettendoti di intervenire regolando la temperatura zona per zona, secondo le tue esigenze del momento.



25.50 C

Gestione energia: questa applicazione ti permette di controllare lo stato dei carichi energetici, di visualizzare consumi/produzioni di energia e di effettuare una supervisione dell'impianto elettrico, intervenendo sui dispositivi di riarmo dei salvavita.



Diffusione multimediale: questa applicazione ti permette di gestire il tuo impianto di diffusione sonora My Home.



Videocitofonia: in funzione dell'impianto videocitofonico installato puoi comandare per ogni posto esterno l'apertura della serratura e / o l'accensione luce scale, comunicare con i posti interni, comunicare con un centralino associato e sfruttare la funzione di videocontrollo sulle telecamere associate al tuo impianto My Home.



Messaggi: questa applicazione ti permette di ricevere e visualizzare i messaggi di testo provenienti da un centralino di portineria.

2.1 Automazione





Tocca l'applicazione " Automazione ".

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti gli automatismi che puoi comandare.

Per consentirti un'immediata identificazione sono state create delle icone differenziate in base al reale utilizzo dell'automatismo.





Tenda - Basculante - Serranda - Cancello

Questi comandi ti permettono di aprire e chiudere le tende, le tapparelle ecc. con il semplice tocco di un dito.

In base alla programmazione effettuata dall'installatore, il funzionamento può avvenire in due modalità differenti:

- modalità sicura

Il movimento di apertura o chiusura avviene finchè tocchi l'icona corrispondente, l'icona cambia presentando l'indicazione del movimento. Rilasciando l'icona avviene automaticamente lo Stop.

- modalità normale

Il movimento di apertura o chiusura inizia toccando l'icona corrispondente; durante il movimento l'icona cambia presentando l'icona di Stop e l'indicazione del movimento in corso. Per bloccare il movimento devi toccare l'icona

Esempi in modalità normale

Toccando l'icona attivi l'apertura del cancello



Toccando l'icona attivi la chiusura del garage



Per fermarlo devi toccare l'icona stop



Per fermarlo devi toccare l'icona stop



Esempi in modalità sicura

Finchè tieni premuta l'icona la tenda si apre



Finchè tieni premuta l'icona la serranda scende



Se togli il dito la tenda si ferma



Stop

Se togli il dito la serranda si ferma



Stop

Insieme automazioni

Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi, ad esempio potresti con un solo tocco abbassare o alzare tutte le tapparelle di casa. Il movimento si attiva toccando l'icona // ^, per bloccare devi toccare l'icona





Ventilatore

Questo comando ti permette di accendere e spegnere un ventilatore. L'icona indica quando il ventilatore è in funzione.





Presa comandata

Questo comando, rappresentato da una presa, ti permette di accendere e spegnere un apparecchio generico, potrebbe essere un elettrodomestico o altro. Anche in questo caso l'icona ti indica lo stato dell'apparecchio comandato.





Serratura

Toccando l'icona attivi un'elettroserratura.

Questo comando funziona come un pulsante, la serratura è attivata finchè tocchi l'icona e si disattiva al rilascio. Se controlla una serratura dell'impianto videocitofonico, il tempo di attivazione è fissato dalla configurazione della serratura.





Irrigazione

Questo comando ti permette di accendere e spegnere l'impianto di irrigazione. L'icona indica quando l'irrigazione è in funzione.





Contatto

Questo comando fornisce una vista sincronizzata dello stato di un contatto collegato all'impianto.







2.2 Luci





Tocca l'applicazione " Luci ".

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti le luci che puoi comandare

Luce singola

Questo comando consente di accendere e spegnere una singola luce.



Luce cucina

Gruppo di luci

Questo comando consente di accendere e spegnere contemporaneamente un insieme di luci.



Luci giardino

Dimmer

Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare una luce con variatore di intensità luminosa.

La regolazione avviene agendo sulle icone - e +, l'intensità della luce viene rappresentata graficamente.

A seconda del dimmer installato (10 o 100 livelli) l'intensità luminosa viene rappresentata con tacche acceso / spento (10 livelli) o tacche con minore intensità luminosa (100 livelli).

Se la luce non funziona o non è collegata appare una lampadina rotta.



Luce sala



Guasto

Insieme dimmer

Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare contemporaneamente più luci con variatore di intensità luminosa.



Luci camere

La regolazione avviene agendo sulle icone - e +, l'intensità della luce non viene rappresentata graficamente.

I dimmer dell'insieme potrebbero essere regolati a livelli di intensità luminosa differenti, perciò la regolazione avviene aumentando o diminuendo il livello di tutti i dimmer partendo dalla loro regolazione al momento dell'accensione.

Luce temporizzata fissa

Questo comando consente di accendere una luce toccando l'icona on per un solo tempo impostato tramite il software di configurazione.

L'icona mostra in percentuale il tempo residuo di accensione.

L'icona mostra lo stato di attivazione della temporizzazione.



Temporizzazione a tempo fisso non attivo



Temporizzazione a tempo fisso attivo (manca circa la metà del tempo per lo spegimento)

Luce temporizzata a tempi prefissati

Questo comando consente di accendere una luce toccando l'icona on impostando il tempo di accensione con l'icona .



Temporizzazione a tempi prefissati non attiva



Temporizzazione a tempi prefissati attiva

Luce scale

Questo comando consente di attuare la funzione Luce scale della videocitofonia.





2.3 Scenari







Tocca l'applicazione " Scenari ".

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti gli scenari che puoi attivare; toccando l'icona on attivi lo scenario.

Scenario della centralina scenari

Questo comando consente di attivare uno scenario della Centralina Scenari. Se decidi di modificare l'impostazione dello scenario sulla Centralina, puoi farlo liberamente, il Multimedia Touch Screen in seguito eseguirà il nuovo scenario da te impostato.



Scenario 1

Scenario del modulo scenari

Questo comando ti consente di attivare uno scenario del Modulo Scenari. Inoltre toccando l'icona appariranno delle nuove icone che ti consentono di cancellare o programmare un nuovo scenario secondo la modalità di funzionamento del Modulo Scenari.



Scenario 2



🚺 Se l'icona 🦠 non è visualizzata, il Modulo Scenari è bloccato.

Creazione di un nuovo scenario


1 Tocca l'icona per entrare nella programmazione di un nuovo scenario



2 Tocca l'icona per iniziare la programmazione di un nuovo scenario



3 Tocca l'icona per terminare la programmazione.







Cancellazione di uno scenario

1 Tocca l'icona per entrare nella cancellazione di uno scenario



2 Se decidi di cancellare uno scenario da te impostato tocca l'icona





2.4 Scenari evoluti e programmati







Tocca l'applicazione "Scenari evoluti e programmati ".

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti gli scenari evoluti e programmati che puoi controllare (massimo 20).

Scenario programmato

Questo scenario permette di inviare un insieme di comandi in seguito al verificarsi di una o più azioni o ad un'ora stabilita.

È possibile gestire fino a 20 dei 300 scenari configurati nel Programmatore Scenari.

Per questo scenario le quattro azioni possibili sono:

- Abilita scenario - Disabilita scenario

Sono comandi che consentono di abilitare / disabilitare lo scenario senza azionarlo. Se lo scenario è abilitato e si verifica la condizione di attivazione, le azioni dello scenario vengono eseguite.

- Start - Stop

Sono comandi per forzare la partenza e l'arresto dello scenario, indipendentemente dalla condizione programmata.



La presenza delle singole azioni è impostata tramite il software di configurazione.

Scenario evoluto

Ouesto scenario permette di inviare un comando ad un'ora stabilita e al verificarsi di un'azione.

È possibile creare fino a 20 scenari.

Per questo scenario le due azioni possibili sono:

- Abilita / Disabilita scenario
 - Comando che consente di abilitare / disabilitare lo scenario senza azionarlo. Se lo scenario è abilitato e si verificano le condizioni di attivazione, le azioni dello scenario vengono eseguite.
- Start

Comando di forzatura dello scenario.

Scenario evoluto abilitato



Scenario evoluto

Scenario evoluto disabilitato



Scenario evoluto

La seconda condizione, "condizione su dispositivo", può essere legata allo stato di una luce, un dimmer, una sonda temperatura o ad un amplificatore della diffusione sonora.

Esempio di scenario evoluto

Si accende l'irrigazione giardino (azione) solo se sono le ore 20:30 (condizione oraria) e la sonda misura 20°C (condizione su dispositivo)

Modifica la condizione oraria e su dispositivo

Per modificare la condizione orario e su dispositivo tocca l'icona Viene visualizzata la seguente pagina:

utilizza le icone 🛨 e 🖃 per impostare l'orario desiderato, conferma toccando l'icona ok

Condizione stato luce

puoi variare lo stato della luce. Gli stati che possono essere utilizzati come condizione di avvio dello scenario sono ON (acceso) e OFF (spento).



Condizione valore dimmer

puoi variare il valore di accensione del dimmer.

I valori ammessi sono: OFF, dal 20% al 100% con incrementi di 20%.







Condizione valore audio

puoi variare il valore del volume dell'amplificatore.

I valori ammessi vanno da 0% a 100% con incremento di 20% e 30%



$Condizione\ valore\ temperatura$

puoi variare il valore di temperatura della sonda.

I valori di temperatura ammessi vanno da -5,0 °C a 50,0 °C con variazione di 0,5 °C.



2.5 Diffusione sonora







Tocca l'applicazione " Diffusione sonora ".

Il display visualizza nella parte superiore le informazioni e le icone che si riferiscono alle sorgenti musicali, nella parte inferiore gli amplificatori da controllare.

Sorgente musicale

Puoi scegliere tra il Sintonizzatore radio, una sorgente esterna (Aux), come ad esempio un lettore CD (controllato tramite il Controllo Stereo o collegato tramite ingresso RCA) + il Multimedia Touch Screen utilizzato come sorgente multimediale.

Radio



Sorgente esterna (AUX)



Multimedia Touch Screen





Sintonizza la radio

Multimedia Touch Screen ti permette di sintonizzare la radio del tuo impianto di diffusione sonora ed anche di memorizzare i tuoi canali preferiti.



Memorizza il canale selezionato tenendo premuta l'icona (Multimedia Touch Screen emetterà un suono per confermare l'avvenuta memorizzazione).

Amplificatore

Questo comando ti permette di accendere, spegnere e regolare il volume di un amplificatore; il livello del volume viene rappresentato graficamente sul display.



Insieme amplificatori

Questo comando ti permette di accendere, spegnere e regolare il volume di un insieme di amplificatori, il livello del volume viene rappresentato graficamente sul display.



Amplificatore di potenza

Questo comando ti permette di accendere, spegnere e gestire il nuovo amplificatore di potenza.



Tocca l'icona ON / OFF (ON/OFF) per l'accensione e lo spegnimento dell'amplificatore di potenza.

L'icona de la apre il menù di gestione dell'amplificatore di potenza visualizzando la seguente pagina:



Equalizzatore

Tocca l'icona 🛨 o 🖃 per scegliere la curva di equalizzazione



Regolazione alti

Per regolare il livello degli alti tra -10 e +10 tocca l'icona 🛨 o 🖃



Regolazione bassi

Per regolare il livello dei bassi tra -10 e +10 tocca l'icona 🛨 o 🚍



Regolazione bilanciamento

Per regolare il bilanciamento del suono tra canale destro e sinistro tocca l'icona





Loudness (LOUD)

L'attivazione della modalità LOUD introduce una speciale enfasi delle basse e alte frequenze <u>durante</u> bassi volumi d'ascolto.

Tocca l'icona off o on per attivare o disattivare il LOUD.





2.6 Diffusione sonora multicanale








Tocca l'applicazione " Diffusione sonora multicanale ".

Il display visualizza gli ambienti configurati nell'impianto.
Nell'esempio sono presenti quattro ambienti ed un ambiente speciale:

- Ambiente: ti permette di controllare un singolo amplificatore (amplificatore) o un insieme di amplificatori all'interno di un ambiente:
- Ambiente speciale: ti permette di controllare insiemi di amplificatori che si trovano anche in ambienti diversi (insieme amplificatori) o di controllare tutti gli amplificatori che hai installato sull'impianto (generale).

Tocca l'icona → per accedere ai singoli sottomenù





2.7 Contenuti multimediali







Tocca l'applicazione "Contenuti Multimediali ".

Il display visualizza i contenuti multimediali ai quali puoi accedere.



L'applicazione "USB" ti consente di visualizzare ed utilizzare il contenuto della tua chiavetta USB. Multimedia Touch Screen sarà in grado di riprodurre musica, video ed immagini.



L'applicazione "**Web radio**" ti consente di ascoltare le radio presenti sul Web. Per il funzionamento di questa applicazione è neccessario collegare il dispositivo ad una rete LAN con servizio ADSL.



L'applicazione "SD" ti consente di visualizzare ed utilizzare il contenuto della tua SD card. Multimedia Touch Screen sarà in grado di riprodurre musica, video ed immagini.



L'applicazione "Rss" ti consente di visualizzare su Multimedia Touch Screen le notizie più importanti del momento in tempo reale. Per il funzionamento di questa applicazione è neccessario collegare il dispositivo ad una rete LAN con servizio ADSL.



L'applicazione "Webcam" ti consente di visualizzare in tempo reale le "Webcam live" presenti sul Web. Per il funzionamento di questa applicazione è neccessario collegare il dispositivo ad una rete LAN con servizio ADSL.



L'applicazione "Media Client" ti consente di visualizzare i contenuti multimediali (File musicali) presenti su tutti i PC collegati sotto la stessa rete. Multimedia Touch Screen sarà in grado di riprodurli. Per il funzionamento di questa applicazione è neccessario collegare il dispositivo ad una rete LAN.



2.7.1 USB / SD

Inserisci i dispositivi USB / SD negli ingressi del Multimedia Touch Screen, le icone cambiano stato indicando con il colore blu acceso che sono attive; toccandole accedi ai relativi contenuti.



Files audio: Multimedia Touch Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione .mp3.




Files video: Multimedia Touch Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione .mp4 e con una risoluzione massima di 320x240 pixel.



Files immagine: Multimedia Touch Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione .jpg e con una dimensione massima di 10Mb. Questi files potranno poi essere scelti per lo screensaver del Multimedia Touch Screen (vedi capitolo 3).





Il display visualizza la lista dei files .mp3 disponibili su chiavetta USB o SD card, da ascoltare.





Vai alla traccia precedente





Toccando l'icona accedi alla diffusione sonora (vedi capitoli 2.5 e 2.6), e puoi decidere su quale ambiente / amplificatore ascoltare la musica selezionata.

- 1 Dopo aver scelto l'ambiente sul quale ascoltare la musica selezionata, toccando nuovamente l'icona sulla barra di navigazione sarà possibile entrare nei contenuti multimediali per sfogliare le cartelle contenenti i files musicali, senza interrompere la riproduzione (vedi capitolo 2.7.1).
- 2 Toccando l'icona è possibile tornare al file musicale in riproduzione.








VIDEO




Il display visualizza la lista dei files .mp4 disponibili su chiavetta USB o SD card, da riprodurre su Multimedia Touch Screen.





Toccando l'icona passi alla modalità a pieno schermo.



Toccando il display attivi le icone di controllo video descritte in precedenza







ALBUM



Il display visualizza la lista delle immagini disponibili su chiavetta USB o SD card, da visualizzare sul Multimedia Touch Screen.

Tocca l'icona sul display del Multimedia Touch Screen.





Toccando il display attivi le icone di controllo immagini.
Toccando l'icona riduci la dimensione dell'immagine





2.7.2 Web radio

Tocca l'icona per visualizzare la lista delle radio (precedentemente impostate dal software TiMultimediaTouchScreen) presenti sul Web.





ticino ⑤ 17:06 ■ 02/07/10 1 22°C Diffusione sonora multicanale Preferiti OFF ON Lampada Ambiente speciale Cucina OFF 666 ON Insieme luci Soggiorno Bagno OFF ON Dimmer Camera ON

Luce scale

Tocca l'icona per visualizzare la lista delle radio (precedentemente impostate dal software TiMultimediaTouchScreen) presenti sul Web.





Toccando l'icona accedi alla diffusione sonora (vedi capitoli 2.5 e 2.6), e puoi decidere su quale ambiente / amplificatore ascoltare la radio selezionata.





2.7.3 Rss

Tocca l'icona per visualizzare la lista dei contenuti Web (precedentemente impostate dal software TiMultimediaTouchScreen).







Tocca l'icona >>>, si apre la notizia selezionata.

Toccando le frecce \uparrow e \downarrow scorri il testo nel caso in cui occupi più spazio del riquadro bianco visualizzato sul display.





2.7.4 Webcam

Tocca l'icona per visualizzare la lista (precedentemente impostate dal software TiMultimediaTouchScreen) delle Webcam live presenti sul Web.











OFF

Dimmer

Luce scale

ON

ON

2.7.5 Media Client

Tocca l'icona per visualizzare la lista di tutti i PC collegati alla rete Ethernet.



Tocca l'icona per selezionare un PC (es. *Pc 1: BTicino*)

Toccando le frecce ↑ e ↓ scorri la lista di tutti i PC collegati alla rete Ethernet.

PC 4: BTicino



Sul display viene caricata una nuova pagina che ti consente di visualizzare le cartelle (*Musica, Video, Immagini e Playlist*) contenute all'interno del player predefinito per l'ascolto della musica.

Tocca l'icona per selezionare una cartella (es. *Musica*)

Sul display viene caricata una nuova pagina che ti consente di visualizzare le cartelle (*Tutti i file musicali, Genere, Tutti gli artisti, Artisti partecipanti, Artisti album, Compositori, Album, Classificazione, Playlist musicali, Cartelle*).

Tocca l'icona → per selezionare una cartella (es. *Tutti i file musicali*)





Verranno visualizzate su Multimedia Touch Screen tutte le tracce (in formato .mp3) contenute all'interno della cartella.

Tocca l'icona per selezionare la traccia che si desidera ascoltare (es. Beautiful Day)

Numero traccia

Titolo traccia

Durata traccia

Beautiful Day

The Best Of

Track:3/11

Vai alla traccia precedente

Pausa / play

Vai indietro

velocemente

Vai alla traccia successiva

Vai alla traccia successiva

Manda il brano

sulla diffusione

sonora (vedi ca-

pitoli 2.5 e 2.6)

2.8 Antifurto







Tocca l'applicazione " Antifurto ".

Il display visualizza nella parte superiore l'icona che si riferisce allo stato dell'impianto (il lucchetto aperto indica impianto disinserito, quello chiuso impianto inserito), nella parte centrale puoi scorrere le zone in cui l'impianto è suddiviso e sapere quali sono attive.

Attiva/disattiva le zone

Quando l'antifurto è disinserito puoi disattivare (o riattivare) una o più zone dell'impianto, questo ti permette di personalizzare il funzionamento dell'impianto secondo le tue esigenze. Puoi ad esempio esclufere le zone relative ai sensori ad infrarossi, lasciando attive le zone perimetrali (porta d'ingresso e finestre), ciò ti permette di muoverti liberamente all'interno della casa senza dover rinunciare alla sicurezza.

Questa personalizzazione è possibile soltanto ad impianto disinserito, agendo sulle icone delle singole zone (non presenti sul display ad impianto inserito).

- 1 Per rendere attiva la personalizzazione tocca l'icona di conferma: ti apparirà una pagina in cui digitare il tuo codice utente per confermare le zone attive sull'impianto.
- 2 Per personalizzare e contemporaneamente inserire l'antifurto tocca direttamente l'icona, come spiegato nella pagina seguente.







Inserisci / disinserisci l'antifurto

Per modificare lo stato dell'impianto tocca l'icona (per inserire).

Tocca l'icona (per disinserire).





Nella pagina visualizzata digita il tuo codice utente della Centrale antifurto e conferma con ok.


Se sulla centrale antifurto è abilitata la diffusione sonora, sentirai sulla centrale il messaggio "inserito" / "disinserito".



Le icone da 1 a 8 riportate in basso (presenti solo nella pagina di inserimento dell'impianto) indicano lo stato delle zone. Nell'esempio le zone 1 e 8 sono attive, mentre dalla 2 alla 7 sono disattive / escluse.

Che tipo di allarme si è verificato?

Se in tua assenza si sono verificati degli allarmi, al tuo rientro in casa troverai una videata simile a quella dell'esempio con le seguenti informazioni: icona corrispondente al tipo di allarme verificatosi, indicazione di ora, data, tipo di allarme e zona in cui si è verificato.



2.9 Termoregolazione







Tocca l'applicazione "Termoregolazione ".

Il display visualizza una pagina con l'elenco degli Impianti, delle Zone non controllate (se presenti) e delle Sonde esterne (se presenti); nel caso sia presente solo una Centrale, accedi direttamente ad una pagina con l'icona della Centrale presente sul tuo impianto (4 zone / 99 zone) e l'elenco delle Zone.

Tocca l'icona per visualizzare il tuo impianto di termoregolazione.





Toccando l'icona accedi ad una pagina di visualizzazione dello stato della centrale.



Tramite le icone o loverno o loverno

 Λ

La gestione della termoregolazione è possibile solamente se sulla Centrale è stata attivata la funzione Controllo remoto.

Modalità programmi

Selezionando un programma tra i 3 estivi o i 3 invernali (impostati precedentemente nella centrale) il tuo impianto funzionerà in modo automatico seguendo la programmazione impostata.





Modalità programmi

Per confermare il programma da impostare tocca l'icona on.

Modalità Ferie

Questa modalità ti consente di mantenere (in caso di assenze prolungate, come ad esempio per ferie) l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà impostato il programma settimanale scelto.







Modalità ferie

Toccando le icone + e definisci la data e l'ora.

Una volta definite data ed ora tocca l'icona il display visualizza la pagina dove selezionare il programma da impostare al termine della modalità ferie.

Per selezionare il programma tocca l'icona on.



Modalità manuale

Consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone del tuo impianto.





Modalità manuale

Toccando le icone + e - diminuisci o aumenti il valore di temperatura di 0,5°C. Per confermare la temperatura impostata toccare l'icona

Modalità festivo

Consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato. Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.







Modalità festivo

Toccando le icone e definisci la data e l'ora.

Una volta definite data ed ora tocca l'icona, il display visualizza la pagina dove selezionare il programma da impostare.

Per selezionare il programma tocca l'icona on.

Modalità temporizzato (centrale 4 zone)

Consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo determinato.

Modalità temporizzato

28.2 °C

ОК



Modalità temporizzato

Toccando le icone e e diminuisci o aumenti il valore di temperatura di 0,5°C.

Toccando le icone + e definisci le ore e i minuti durante i quali la Centrale funziona in modalità Manuale.

Per confermare la temperatura, ore e minuti impostati tocca l'icona or.

Modalità scenari (centrale 99 zone)

Selezionando uno scenario tra i 16 estivi o i 16 invernali, il tuo impianto funzionerà in modo automatico seguendo lo scenario impostato.



Modalità scenari



Per confermare il programma da impostare tocca l'icona on.

Modalità OFF

Toccando l'icona off è possibile mettere in OFF tutte le zone dell'impianto.

Modalità antigelo

Toccando l'îcona 🌞 è possibile impostare in tutte le zone dell'impianto la temperatura di Antigelo.




La sonda termica

L'offset locale della sonda è la regolazione della manopola posta sulla sonda presente in ogni zona del tuo impianto di termoregolazione.

Se la sonda è posta in & (antigelo / protezione termica) o in OFF, dal Multimedia Touch Screen non sarà possibile alcuna regolazione, per cambiare l'impostazione sarà necessario agire direttamente sulla manopola della sonda.

Zone (con funzione fan-coil) centrale 4 zone

Se è presente la sonda con la funzione di regolazione della velocità del fan-coil questa pagina oltre alla visualizzazione del nome della zona, della Temperatura misurata prevede anche la scelta tra le seguenti velocità: Minima, Media, Massima e Automatica.




Zone (con funzione fan-coil) centrale 99 zone

Premendo l'icona Zone la pagina prevede la visualizzazione del nome della zona, la visualizzazione della temperatura misurata, l'impostazione della temperatura se in modalità manuale, l'attivazione della modalità manuale / automatica, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.



Zone (centrale 99 zone)

Premendo l'icona Zone la pagina prevede la visualizzazione del nome della zona, la visualizzazione della temperatura misurata, l'impostazione della temperatura se in modalità manuale, l'attivazione della modalità manuale / automatica, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3)




- 1 Modalità manuale
- 2 Modalità automatica
- 3 Modalità antigelo
- 4 Spegni zona

- 1 Modalità manuale
- 2 Modalità automatica
- 3 Modalità antigelo
- 4 Spegni zona



Zone (centrale 4 zone)

Premendo l'icona Zone la pagina prevede la visualizzazione del nome della zona, la visualizzazione della Temperatura misurata e lo stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



Sonde esterne

Se sull'impianto sono presenti delle sonde radio esterne, tramite l'apposita icona è possibile visualizzare la temperatura da esse misurata.




Zone non controllate (4 e 99 zone)

Se sull'impianto sono presenti delle sonde atte alla sola misurazione della temperatura (zone non controllate) tramite l'apposita icona è possibile visualizzare la temperatura da esse misurata.



Climatizzazione


Toccando l'icona "Climatizzazione" si accede ad una pagina nella quale sarà possibile visualizzare tutti gli oggetti (splitter) inseriti e configurati precedentemente tramite software TiMultimediaTouchScreen. Se allo splitter è stato associato un indirizzo di sonda SLAVE il Multimedia Touch Screen sarà in grado di visualizzare la temperatura rilevata nell'ambiente associato.





Modalità avanzata

Tramite la modalità avanzata è possibile gestire lo splitter come se lo facessi direttamente dal suo telecomando; tocca l'icona per gestire manualmente lo splitter.



Toccando l'icona è possibile ciclare la modalità di funzionamento dello splitter (automatico, raffrescamento, riscaldamento, deumidificatore, ventilazione).

Con le icone di temperatura di 0.5°C o 1°C (dipende dallo splitter installato).

Toccando l'icona è possibile cambiare la velocità della ventola (automatica, alta, media, bassa, silenzioso).

L'icona off spegne lo swing e l'icona on lo accende.



Le funzioni del comando dipendono dal tipo di splitter installato sull'impianto e dalla configurazione fatta tramite TiMultimediaTouchScreen.

2.10 Gestione energia







Questa applicazione ti permette di controllare lo stato dei carichi energetici, di visualizzare consumi/produzioni di energia e di effettuare una supervisione dell'impianto elettrico, intervenendo sui dispositivi di riarmo dei salvavita.

Tocca l'applicazione "Gestione energia".



Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO e di controllare il corretto funzionamento dei carichi presenti nel tuo impianto My Home.



Permette di monitare i consumi e la produzione di energia per le grandezze: elettricità, gas, acqua, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria.

Gestione carichi (con presenza di centrale di gestione carichi)

La centrale controllo carichi permette di controllare la potenza impegnata al fine di prevenire distacchi di energia da parte del contatore, escludendo i carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.) secondo la priorità impostata dall'installatore.



Gestione carichi (senza la centrale di gestione carichi)

Se sull'impianto non è presente la centrale di gestione carichi e si utilizzano attuatori evoluti, quest'applicazione permette di verificare i consumi dei carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.).









Supervisione impianto

Tocca l'applicazione "Supervisione impianto".

Il display visualizza la pagina nella quale sono presenti i collegamenti alle pagine relative agli Stop And Go e alla Diagnostica carichi (visibili a seconda dell'installazione effettuata).

Per ogni dispositivo viene visualizzato lo stato e toccando l'icona is accede ai suoi dettagli.



Ogni tipologia di stato avrà un'icona dedicata:



Chiuso

Aperto per

sovratensione



Aperto



Aperto per cortocircuito



Aperto per guasto verso terra



Aperto per blocco

Stop And Go







Entrando nella pagina di dettaglio del dispositivo Stop And Go è presente l'icona per attivare o disattivare il riarmo automatico.

Stop And Go Plus





Entrando nella pagina di dettaglio del dispositivo Stop And Go Plus è possibile forzare il riarmo nel caso in cui lo stato dello Stop And Go Plus presentasse un problema. È inoltre possibile attivare o disattivare toccando l'icona la verifica dell'impianto. L'impostazione del tempo che deve intercorrere prima del riarmo viene eseguita al momento della configurazione dello Stop And Go.



Stop And Go BTest





Entrando nella pagina di dettaglio del dispositivo STOP&GO BTest è possibile attivare o disattivare la funzione autotest toccando l'icona

Se attivata, tramite le icone e + è possibile impostare la frequenza (numero di giorni tra un test e il successivo) di autotest.

Diagnostica carichi

La funzione "Diagnostica carichi" permette di verificare il corretto funzionamento dei carichi tramite la misurazione della corrente differenziale assorbita dagli stessi.



Diagnostica carichi





Entrando nella pagina Diagnostica carichi puoi visualizzare lo stato dei carichi.

L'icona ori indica che il carico funziona correttamente;

l'icona indica che il carico funziona correttamente, ma la corrente differenziale è vicina ai limiti di norma:

l'icona indica che la corrente differenziale supera i limiti di norma causando l'apertura del salvavita.







Visualizzazione Consumi/Produzione

Tocca l'applicazione "Visualizzazione Consumi/Produzione". Il display visualizza la pagina dei consumi monitorati.



Visualizza tramite grafici e tabelle gli obbiettivi globali per le grandezze di "Elettricità" e "Gas" che l'utente ha impostato tramite il software TiMultimediaTouchScreen



Visualizza l'energia elettrica consumata o prodotta dall'impianto.



Collegando il conta impulsi ad un contatore dell'acqua con uscita ad impulsi, è possibile visualizzare il relativo consumo/ produzione sull'impianto.



Collegando il conta impulsi ad un contatore del Gas con uscita ad impulsi è possibile visualizzare il relativo consumo sull'impianto.



Collegando il conta impulsi ad un contatore dedicato all'acqua calda, oppure alla relativa uscita ad impulsi di una centralina di contabilizzazione del calore, presente nei moduli d'utenza



d'appartamento (nel caso di riscaldamento centralizzato), è possibile visualizzare il relativo consumo sull'impianto. Collegando il conta impulsi ad un contatore con uscita ad



impulsi di calore, è possibile visualizzare le calorie/frigorie rilevate sull'impianto di Riscaldamento/Raffrescamento (in kWh termici)

Riscaldamento/Raff.





Vista globale

Tocca l'icona per ciclare dalla visualizzazione cumulativa degli ultimi sei mesi alla visualizzazione dei singoli mesi.

Tocca l'icona e per visualizzare i sei mesi precedenti.

- indica che l'obbiettivo impostato non è stato raggiunto.
- indica che l'obbiettivo impostato è stato raggiunto.
- Indica che l'obbiettivo impostato è stato raggiunto e sta per essere superato.

Tocca l'icona per visualizzare le informazioni globali sottoforma di grafico.

Tocca l'icona e per visualizzare le informazioni grafiche di consumo sottoforma di tabella.





Elettricità

Tocca l'icona per visualizzare le informazioni di consumo o produzione di energia elettrica.




In questo manuale è descritto il solo controllo Elettricità, in quanto il Multimedia Touch Screen gestisce in equal modo tutti i controlli energetici.





Tocca l'icona per visualizzare le informazioni di consumo o produzione di energia elettrica.

Tocca l'icona 🔊 per impostare le soglie di consumo di elettrictà da non superare.





Toccando le icone e puoi diminuire o aumentare la soglia di elettricità; toccando l'icona puoi azzerare il valore della soglia.



Giorni

La visualizzazione delle informazioni giornaliere si suddivide in "Giorno corrente" e "Giorni precedenti"

Giorno corrente




Giorni precedenti



Informazioni grafiche

Tocca l'icona per visualizzare le informazioni grafiche di consumo successivamente, Tocca l'icona per visualizzare le informazioni grafiche di consumo in tabella:

Informazioni grafiche di consumo



Informazioni grafiche di consumo in tabella



Mesi

Tocca l'icona per ciclare dalla visualizzazione "giorni" alla visualizzazione "mesi":



- 1 consumi totali del mese
- 2 consumo medio giornaliero del mese
- 3 indicazione grafica consumi giornalieri del mese
- 4 indicazione grafica consumo medio orario del mese

Ultimi 12 mesi

Tocca l'icona per ciclare dalla visualizzazione "mesi" alla visualizzazione "ultimi 12 mesi ":

Ultimi 12 mesi



- 1 consumi totali ultimi 12 mesi
- 2 indicazione grafica consumi degli ultimi 12 mesi








Gestione carichi (con presenza di centrale di gestione carichi)

Tocca l'applicazione "Controllo carichi".

Nel caso in cui la centrale rileva un sovraccarico sull'impianto, viene disattivato il carico con priorità minore (impostato precedentemente da TiMultimediaTouchScreen), e mostrata l'icona ON.

Toccala per forzare la riattivazione del carico (la durata dell'attivazione sarà di default di 4 ore).



* Disponibile solo per gli attuatori evoluti

Forzatura del carico



Entrando nella pagina di dettaglio del carico è possibile forzare l'attivazione indipendentemente dalla centrale controllo carichi; toccando le icone e diminuisci o aumenti il tempo di forzatura (2 ore e 30 minuti di default).

Toccando l'icona or torni alla pagina principale nella quale l'icona indica che il carico è stato forzato e non è più sotto il controllo della centrale.




Entrando nella pagina di informazioni del carico, puoi visualizzare il consumo istantaneo e toccando le icone azzeri i contatori di consumo.

Tocca l'icona per passare dalla visualizzazione in Watt a quella economica e viceversa.









2.11 Videocitofonia





Tocca l'applicazione "Videocitofonia".

Il display visualizza le applicazioni che puoi controllare.



Ti permette di sorvegliare la tua abitazione attivando una delle telecamere presenti nell'appartamento e nelle aree comuni (es. box, giardino ecc.).

Ti permette la conversazione con altri Videocitofoni / citofoni installati nella tua abitazione o in altri appartamenti.



2 Comanda il tuo impianto My Home





VIDEOCONTROLLO



Tocca l'icona " Telecamera ".

Sullo schermo appare l'immagine della telecamera selezionata (se il canale audio / video è occupato da un altro utente il comando non viene eseguito. Attendi che il canale si liberi e riprova).

In caso di chiamata dal posto esterno, la connessione verrà interrotta

Per ulteriori informazioni sul funzionamento delle relative icone vai al capitolo 1.3.



INTERCOM



Tocca l'icona "Intercom" (interna o esterna all'appartamento)

Il Multimedia Touch Screen effettua una chiamata al posto interno associato. Se il canale audio / video è occupato da un altro utente il comando non viene eseguito, attendi che il canale si liberi e riprova.

In caso di chiamata dal posto esterno, la conversazione verrà interrotta.



In connessione



comunicazione interrotta



2 Comanda il tuo impianto My Home




ESCLUSIONE CHIAMATA

Tocca l'icona "Esclusione chiamata" per disabilitare/abilitare la suoneria.



2.12 Messaggi





2 Comanda il tuo impianto My Home



Toccando le frecce ↑ e ↓ scorri il testo nel caso in cui occupi più spazio del riquadro nero visualizzato sul display.


Toccando l'icona 🛅 , il messaggio selezionato verrà cancellato.

Modifica le impostazioni del tuo Multimedia Touch Screen

3.1	Schermo	81
3.2	Data e ora	84
3.3	Regola il volume	84
3.4	Imposta le suonerie	85
3.5	Imposta la password	86
3.6	Visualizza la versione del tuo Multimedia Touch Screen	87
3.7	Network	87
3.8	Sveglia	88
3.9	Videocitofonia	89
3.10	Energia	89







Tocca l'icona "Impostazioni" per accedere alla pagina dedicata.



3.1 Schermo

L'applicazione "Schermo" permette di regolare le impostazioni del display: luminosità, calibrazione, pulizia schermo e screensaver.



LUMINOSITÀ

L'applicazione "Luminosità" permette di regolare il contrasto del display.



Per diminuire la luminosità del display tocca l'icona per aumentarlo tocca l'icona ...



Tocca l'icona per modificare la luminosità del display



Tocca l'icona per regolare la precisione del tocco sul display



Tocca l'icona per disattivare il display per un tempo personalizzabile




Tocca l'icona per scegliere quale screensaver attivare



PULISCI SCHERMO


L'applicazione "**Pulisci schermo**" permette di disattivare il display e pulirlo senza inviare alcun comando.



Le impostazioni di fabbrica prevedono che il display si riattivi dopo 20 secondi. È possibile personalizzare tramite software il tempo di pulizia del Multimedia Touch Screen.

CALIBRAZIONE

L'applicazione "Calibrazione" permette di regolare la precisione del tocco sul display.




Tocca il simbolo "croce" visualizzato sul display, in tutte le posizioni.



Non pulire con solventi, diluenti ecc. o prodotti abrasivi. Usare solo il panno fornito a corredo.

Apparirà l'icona or due volte nelle aree estreme del display.

Conferma toccando sulle icone. La taratura avverrà in modo automatico.





Questa procedura, nonostante abbia dei controlli sulla pressione, è molto delicata, se eseguita in modo errato potrebbe portare il dispositivo a non comprendere più le aree di pressione dell'utente con relativo blocco. In questo caso è necessario l'intervento dell'installatore.

SCREENSAVER

L'applicazione "Screensaver" ti permette di scegliere quale screensaver attivare sul Multimedia Touch Screen.

È possibile scegliere quattro tipi di screensaver toccando l'icona 🗸

- No Screensaver non sarà presente alcun tipo di screensaver (schermo spento);
- Ora Multimedia Touch Scrren visualizzerà una barra che scorre dall'alto verso il basso e viceversa visualizzando ora, minuti e secondi;
- Testo Multimedia Touch Scrren visualizzerà una barra che scorre dall'alto verso il basso e viceversa visualizzando il testo precedentemente inserito tramite il software TiMultimedia Touch Screen:
- Immagini Tocca l'icona 🦠 per selezionare le immagini;





3.2 Data e ora

L'applicazione "Data e ora" permette di accedere alle impostazioni di regolazione dell'orologio del Multimedia Touch Screen.



Per incrementare i valori di data e ora toccare le icone ; per diminuirli toccare le icone . Tenendo appoggiato il dito aumenti o decrementi velocemente i valori.

Una volta regolata la data e l'ora conferma toccando l'icona

3.3 Regola il volume

L'applicazione "Volume" permette di regolare il livello dell'altoparlante e del microfono del Multimedia Touch Screen.



Tocca o per diminuire o aumentare il livello dei volumi.

3.4 Imposta le suonerie

L'applicazione "Suonerie" permette di scegliere la suoneria per ogni possibile avviso.



Toccando le icone 1 e usi scorrono le pagine dei possibili avvisi.

Per ascoltare e cambiare la suoneria di ogni singolo avviso, toccare o dell'icona desiderata.





3.5 Imposta la password

L'applicazione "Password" permette di abilitare / disabilitare e modificare la password per accedere al menù del Multimedia Touch Screen.



Quando l'îcona e grigia significa che non è abilitata la password d'accesso.

Toccando l'icona e possibile modificare la password d'accesso al Multimedia Touch Screen.



La password verrà richiesta ogni qualvolta si accende il Multimedia Touch Screen o si riattiva il suo display dallo stand-by.



La password è composta da cinque cifre.

Per cancellare le cifre inserite tocca l'icona ; per confermare la password inserita tocca l'icona ok.

3.6 Visualizza la versione del tuo Multimedia Touch Screen

L'applicazione "**Versione**" permette di visualizzare le informazioni tecniche del Multimedia Touch Screen.



Per tornare alla pagina impostazioni tocca l'icona

.7 Network

L'applicazione "**Network**" permette di visualizzare i parametri della scheda di rete del Multimedia Touch Screen.



Tocca l'icona per abilitare o disabilitare la scheda di rete. Per tornare alla pagina impostazioni tocca l'icona.



3.8 Sveglia

L'applicazione "Sveglia" permette di abilitare/disabilitare e impostare la sveglia sul Multimedia Touch Screen.

Se da TiMultimediaTouchScreen è stata selezionata la funzione diffusione sonora, sarà possibile impostare dal dispositivo uno o più ambienti della diffusione sonora, sui quali la sveglia verrà attivata, e la sorgente da accendere (radio/controllo stereo ecc.)



Toccando l'icona i è possibile impostare la sveglia al Multimedia Touch Screen.



Per incrementare i valori di data e ora toccare le icone ; per diminuirli toccare le icone . Tenendo appoggiato il dito aumenti o decrementi velocemente i valori.


Tocca l'icona per selezionare il giorno in cui dovrà suonare la sveglia; l'icona cambierà stato diventando accesa.

Tocca l'icona (presente se la sveglia è stata impostata come diffusione sonora) per selezionare la sorgente e gli ambienti sulla quale la sveglia si attiverà.

Una volta regolata la data, l'ora ed i giorni, conferma toccando l'icona or

3.9 Videocitofonia

L'applicazione "Videocitofonia" permette di abilitare/disabilitare le funzioni "Mani libere" e "Studio professionale" sul Multimedia Touch Screen.



Tocca le icone a e a cambiando di stato a e indicheranno che la funzione selezionata è attiva; toccando l'icona cambiando di stato indica che l'associazione al TeleLoop rilevato sull'impianto è avvenuta correttamente.

Una volta attivate le funzioni di "Mani libere", "Studio professionale" e "TeleLoop" saranno visibili nella "Barra di stato"



3.10 Energia

L'applicazione "Energy" permette di abilitare/disabilitare le funzioni "Gestione dell'avviso" e "Gestione del bip per le soglie" sul Multimedia Touch Screen.



Tocca l'icona . cambiando di stato . viene indicato che la funzione selezionata è attiva.

Se si attiva la funzione "Gestione dell'avviso" il Multimedia Touch Screen, al raggiungimento della soglia impostata visualizzerà un pop-up; se si attiva la funzione "Gestione del bip per le soglie" il Multimedia Touch Screen, al raggiungimento della soglia impostata emetterà un bip.



Informativa sulle licenze software

Questo prodotto contiene la Service_Pack_BTicino resa disponibile in alcune parti grazie alla licenza GNU GPL versione 2:

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

ed in altre parti grazie alla licenza GNU LGPL versione 2.1:

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

BTicino SpA fornisce la possibilità di inviare o rendere disponibile, su richiesta, ad un costo non superiore rispetto a quello che si sosterrebbe per la distribuzione fisica della fonte, una copia completamente leggibile del corrispondente codice di risorsa della Service_Pack_BTicino.

Per ottenere quanto indicato sopra inviare una mail in lingua inglese alla casella di posta:

admin-myopen@myopen-bticino.it

indicando il codice articolo del prodotto e la settimana di produzione.

Questa possibilità è valida per un periodo di tre anni a partire dalla data di acquisto di questo prodotto.



BTicino SpA

Via Messina, 38 20154 Milano - Italy www.bticino.com

Servizo Clienti



BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.